


															•))		· \) \	J) :			<u>!</u>
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	332	277	249	230. 5	190. 8	162	115. 2 139. 6	Ι.	95. 6	83. 6	62. 4	42	25. 2	轉矩kgf.cm
2. 4	3. 6	6	7. 2	10	12	15	18	20	24	30	36	50	60	72	90	100	120	144	180	230	360	600	轉速rpm(60HZ)
2	3	5	6	8. 3	10	12. 5	15	16	20	25	30	41	50	60	75	83	100	120	150	200	300	500	轉速rpm(50HZ)
750	500	300	250	180	150	120	100	90	75	60	50	36	30	25	20	18	15	12. 5	10	7. 5	5	ω	速光:
(牛頓・米) =N. m (:	(kgf · cm×9.8÷100) =N.m	(kgf·cm>	位换算:	转矩单位							140W											

型号:61K140RGN-A(C)T+6GN3-200K







(


(178)

电机参数 功率:140W

电机额定扭矩:4.5-10kg.cm

电压:單相110/220V 4P 频率:50Hz - 60Hz

减速机参数 減速比:参阅上方表格 转速:参阅上方表格 扭矩:参阅上方表格



借(通)用件登记 旧底图总号

美國國旗

神

• 当

0)

蓝

单相马达接线图

凋速电机需配专用调速器 ,	调 测速 S2 速 测速 S1 器 测线组 Z2 副绕组 U2 主绕组 U1	
邁速器,		
有多款调速器,该接线图仅供参考	開開四門	()AC

	审核	校对	设计	标记			
ı		W. Y. M		处数			
		.`		分区			
				更改文件号			
		版本	标准化	.件号			
		V1. 0		裕允			
				年月日			
			选型技术号	回機機便			公众号

广东川钦 有四	

Please sign (seal) to return the call

请签字(章) 個传

50

广东川铭精工科技 有限公司

翁
微型感应
这应减速机

视图方式

比例

CHEEMING WWW. cmgmotor. com

abla

 \bigoplus

共1张第1张

₽

61K140RGN-A (C) T+6GN3-200K